



INFORMAZIONI

GENEMAX 3000IS è il generatore più compatto della gamma Maxima, ideale per fornire corrente anche agli elettrodomestici ed apparecchi più sofisticati e sensibili alle variazioni di tensione e di frequenza. Grazie alla tecnologia ad **inverter** accuratamente sviluppata, garantisce infatti una potenza di uscita regolare, costante e senza fluttuazioni. Il generatore è in grado di emanare una potenza massima di 2,5 kw e possiede un motore monocilindrico a benzina a 4 tempi da 149 cc. La rumorosità di soli 64,7 dB lo rende estremamente **silenzioso** ed ecologico dal punto di vista dell'inquinamento acustico; la maniglia ed il peso di soli 27 kg ne fanno un modello versatile ed estremamente facile da muovere e trasportare anche manualmente.



COD.

DESCRIZIONE

GENEMAX3000IS


GENERATORE INVERTER 3.0 KW

ACCESSORI OPZIONALI



TANICA OLIO MOTORE

Grado dell'olio motore raccomandato:
API Service SE o superiore:
0.6 l (0.16 US qt, 0.13 Imp qt)



CONNETTORE PARALLELO

PARTICOLARI



Pannello di controllo



Facile accesso per la manutenzione della candela



Facile accesso per la manutenzione dell'olio



Avviamento a strappo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore (Max): 2,5 kW

Avviamento: strappo

Generati (continuo): 2,3 kW

Monofase: 230v

Motore / Engine power: Loncin / 149 CC

Inverter / Avr: inverter

Serbatoio: 4 litri

Connessione parallela: sì

Peso totale macchina: 27 kg

Silent: sì

Quadro (prese): 2 Schuko (16A) + usb

Rumorosità: 64,7 dB

Dimensioni: 565 x 339 x 467 mm

Carburante: benzina verde